



质量是工业产品的生命线—每颗螺丝都是我们的关注对象

TE1075 10kV氧化锌避雷器现场测试仪

● 产品简介

用于全自动测量10kV及以下电压等级氧化锌避雷器的1mA下残压以及0.75该电压下的泄漏电流值。适用于10kV(6kV)配电网中的氧化锌避雷器现场测试。

TE1075 10kV氧化锌避雷器现场测试仪成功解决了10kV及以下避雷器测试不方便的问题。仪器内部带有充电电池，在现场没有AC220供电的条件下能正常的工作。智能化程度高，所有的测试项目全自动完成。独家实现了高压电缆拖地测试。

● 仪器外观与配置



● 主要特点

- ◆ 多种供电方式，既可使用220V交流电，也可由内置充电电池供电使用，还可由外部直流电源供电。
- ◆ 测试过程全自动完成。
- ◆ 随机配备了专用高压插座和高压电缆，高压线可以拖地使用。
- ◆ 允许避雷器一端接地，可实现避雷器不拆卸测试。
- ◆ 仪器操作界面采用windows中文菜单操作界面，测试设备的编号可输入，使用更方便。采用中文菜单操作，测量数据显示结果直观，内置的前换纸打印机能以中文模式打印数据，换纸更加方便。

● 技术参数

- ◆ 输出电压：0~30kV
- ◆ 输出电流：0~1mA
- ◆ 测试精度：±（1%+1个字）
- ◆ 外形尺寸：340mm×300mm×320mm
- ◆ 仪器重量：8kg

武汉特试特科技有限公司
Wuhan Testyle Technology Co., Ltd.

地址：武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心
电话：(027) 6784 5315, 6784 5317, 6784 5319
传真：(027) 6784 5319 邮编：430074
免费服务热线：800-880 0780
http://www.TESTYLE.cn Email:sales@testyle.cn



湖北省计量测试协会
会员单位



ISO9001质量体系认证企业
注册号：04109Q21689R0S



制造计量器具许可证
鄂制：01000301